LogiLink®

Notfall-Handkurbelradio mit LED-Taschenlampe

Art.-Nr.: SP0074

Das unverzichtbare Notfallset

Wenn Sie von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Schneestürmen oder Hurrikanen überrascht werden und keinen Strom haben; wenn Sie nachts ohne Licht campen oder wandern gehen; oder wenn Ihr Auto auf der Autobahn eine Panne hat und der Akku Ihres Handys leer ist. Das tragbare, multifunktionale Notradio mit Handkurbel ist Ihr bester Begleiter – seien Sie immer vorbereitet.

- FM/AM/SW Radio
- Taschenlampe
- Solar Energie
- Kurbel Angetrieben
- SOS Alarm
- Telefon Laden

Multifunktional

4 Betriebsmodi: Radio/
Taschenlampe/SOS/USB-Ladegerät.

FM/AM/SW1/SW2 Radio

Empfange alle lokalen
Radiosender mit einer
Antenne mit großer
Reichweite.

2 LED-Leuchtmodi

Starkes Licht und
SOS-Modus.

Handliches Format

Leicht, einfach zu
transportieren und zu
verstauen.

Bei mehreren Stromquellen niemals ausschalten

Der integrierte Akku kann über ein Solarpanel, eine Handkurbel, einen USB-C-Anschluss oder mit 3 AAA-Batterien aufgeladen werden.

Solarenergie

Handkurbel

Aufladen über USB-C

3 AAA Batterien

Aktueller Wetterbericht

Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen in Ihrer Region und seien Sie gut vorbereitet.

Notfall-SOS-Alarm

Rufen Sie in jeder Notsituation mit lauter Sirene und SOS-Blinklicht um Hilfe.

Integrierte Powerbank

Sorgen Sie dafür, dass Ihr USB-Gerät oder Smartphone im Notfall mit Strom versorgt bleibt.

Spezifikationen:

Frequenzband	FM: 87–108 MHz AM: 520–1710 kHz SW1: 5,8–10,0 MHz SW2: 11,6–18,2 MHz
Akkukapazität	1200 mAh
Stromversorgung via	3,7-V-Lithium-Polymer-Akku oder 3 AAA-Batterien
Eingangsleistung	USB-C: 5 V/0,3 A (1,5 W) Solarpanel: 5 V/0,035 A (0,175 W) Handkurbelgenerator: 5 V/0,4 A (2 W)
Ausgangsleistung	USB-A: 5 V/0,4 A (2 W)
LED-Anzeige	Rote LED für Betriebsanzeige; grüne LED für Ladeanzeige
Bedienelemente	Ein-/Aus-Schalter und Lautstärkeregler, AM/FM/SW1/SW2-Umschalter, Frequenzwahlrad, Schalter für Handy-Ladegerät/Radio/LED-Licht/SOS
Geräteschutz	Überladen und Entladen
Audiobuchse	TS (ein Kanal)
SNR	50 dB
RMS	1 W
Lautsprecherdurchmesser	50 mm
Lautsprecherempfindlichkeit	85 dB/W/m±3 dB
Lautsprecherimpedanz	8 Ω
Frequenzgang	145 Hz – 20 kHz
Frequenzbereich	45 Hz – 20 kHz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,0005 W
Torch modes	Dauerlicht, Blinklicht (SOS-Modus)
Betriebstemperatur	10–50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10–90 % RH (keine Kondensation)
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Schwarz
Abmessungen	13,8 × 6,8 × 4,91 cm
Gewicht	229 g
Kabellänge	45 cm

Lieferumfang:

» 1x Multifunktionales Radio
» 1x USB-A-zu-USB-C-Ladekabel
» 1x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:

» Maße Einzelverpackun: 85 x 65 x 145 mm
» Gewicht Einzelverpackung: 0,295 kg
Maße VPE: 327 x 305 x 360 mm
» Menge VPE: 40 Stück
» Gewicht VPE: 11,8 kg

* Änderungen der technischen Daten und Abbildungen vorbehalten.
* Alle genannten Markennamen sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

SP0074
4 052792 081107
Made in China